



Bezprzewodowy, sieciowy biurowy skaner dokumentów ADS-2700W



SKAN



BEZPRZEWODOWE

www.brother.pl

Bezprzewodowy, sieciowy skaner dokumentów z ekranem dotykowym, skanujący z prędkością do 35 stron na minutę

ADS-2700W

Szybki. Łatwy w obsłudze. Stworzony dla biznesu.

Bogaty w funkcje, obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego skaner ADS-2700W został zaprojektowany z myślą o łatwym podłączeniu do sieci i umożliwieniu użytkownikom pracującym na różnych urządzeniach, prostego i szybkiego skanowania szeregu kluczowych dokumentów biznesowych.



Najważniejsze cechy:

- Różne opcje podłączenia: interfejs sieci przewodowej, interfejs sieci bezprzewodowej oraz Hi-Speed USB 2.0
- Prosta obsługa dzięki możliwości tworzenia skrótów dostępnych na ekranie dotykowym o przekątnej 7,1 cm
- Prędkość skanowania w trybie monochromatycznym i kolorowym do 35 stron na minutę / 70 obrazów na minutę przy skanowaniu dwustronnym
- Opcja automatycznego uruchamiania skanowania
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności do 50 arkuszy, obsługujący mieszane partie dokumentów różnych typów, np. dokumenty formatu A4, karty plastikowe i paragony
- Skanowanie do różnych lokalizacji: przeszukiwalnego pliku PDF, pliku, serwera e-mail, OCR, folderu sieciowego, FTP/SFTP oraz pamięci USB
- Precyzyjne skanowanie z rozdzielczością (interpolowaną) do 1200 x 1200 dpi
- Dołączone godne zaufania oprogramowanie do zarządzania dokumentami i wizytówkami dla Windows i macOS

Łącz się z całym biurem poprzez sieć przewodową lub bezprzewodową

Skaner biurowy Brother ADS-2700W to urządzenie, oferujące możliwość podłączenia do sieci przewodowej lub bezprzewodowej i skanowania bezpośrednio do folderu sieciowego. W ten sposób z ważnych dokumentów mogą łatwo korzystać całe zespoły pracowników lub całe działy.

Funkcje w zasięgu ręki, dostępne przy użyciu ekranu dotykowego LCD o przekątnej 7,1 cm

Zeskanowane dokumenty można natychmiast wysłać przy użyciu kolorowego ekranu dotykowego do wstępnie skonfigurowanych lokalizacji, co przekłada się na skrócenie czasu przygotowań. Ponadto, Secure Function Lock 3.0 pozwala ograniczyć dostęp do pewnych funkcji urządzenia w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa biura.

Dane ogólne

Technologia

Podwójny CIS
(Contact Image Sensor)

Wielkość produktu

Kompaktowy skaner biurowy
z podajnikiem dokumentów

Interfejsy lokalne

Hi-Speed USB 2.0
USB Host (do 64 GB)

Czas przechowywania kopii zapasowej

Do 24 godzin

Sieć

Wbudowane interfejsy LAN
10Base-T/100Base-TX, WLAN
IEEE 802.11b/g/n
(Tryb infrastruktury)

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy LCD
o przekątnej 7,1 cm, diody
LED, przyciski

Źródło światła

LED

Skanowanie

Prędkość skanowania w trybie standardowym (A4)

Do 35 stron na minutę - kolor i
mono

Prędkość skanowania w trybie dwustronnym (A4)

Do 70 stron na minutę (35
arkuszy na minutę) - kolor i mono

Czas rozpoczęcia skanowania

Ok. 1,5 s

Czas wybudzania (z trybu uśpienia do trybu gotowości)

5 s (USB)
19 s (WLAN/LAN)

Optyczna rozdzielczość skanowania

Do 600 x 600 dpi

Interpolowana rozdzielczość skanowania³

Do 1 200 x 1 200 dpi

Głębia kolorów

48-bitowa wewnętrzna
24-bitowa zewnętrzna

Skala szarości

256 odcieni (8 bitów)

Funkcje skanera

Obsługiwane formaty plików

TIFF (tylko czarno-białe), JPEG
(Skala szarości/Kolor), PDF,
Zabezpieczony PDF, Podpisany
PDF, PDF/A-1b, Przeszukiwalny
PDF

Bezpośrednie skanowanie

Skanowanie bezpośrednio do
pamięci USB i do komputera bez
konieczności instalowania
jakichkolwiek sterowników

Konfigurowalne skróty

Utwórz do 20 spersonalizowanych
skrótów, aby uzyskać łatwy
dostęp do często używanych
funkcji skanowania

Skanowanie do serwera e-mail

Skanowanie i udostępnianie
dokumentów poprzez serwer
e-mail

Skanowanie do OCR³

Skanowanie dokumentów
bepośrednio do edytora tekstu w
celu szybkiego rozpoczęcia edycji

Skanowanie do pliku³

Skanowanie do pliku
zapisywanego na komputerze

Skanowanie do obrazu³

Skanowanie do swojego
ulubionego programu
graficznego

Skanowanie do folderu sieciowego

Skanowanie dokumentów do
wskazanego folderu w sieci bez
użycia komputera z systemem
Windows

Skanowanie do SFTP/FTP

Skanowanie dokumentów
bepośrednio do serwera
SFTP/FTP

Profile skanowania⁷

Możliwość skonfigurowania do 25
profilu skanowania do sieci, FTP,
SFTP w celu łatwego zapisania
wielu ustawień skanowania

1 Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania

2 Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

3 Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu

4 Pojemność różni się w zależności od gramatury papieru

5 Dokumenty większe niż A4, ale nie przekraczające formatu A3 można skanować (jednostronnie) przy użyciu arkusza prowadzącego

6 Tylko Windows®

7 Tylko Windows® i Mac®

8 Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4.

Podczas skanowania w trybie TWAIN z rozdzielczością 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 5,000 mm

9 W środowisku Windows server tylko sterownik skanera

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Sterownik skanera²

Windows^{®9}
TWAIN 2.3, WIA
Windows 10[®]
(wersja 32 i 64 bitowa)
Windows 8[®]
(wersja 32 i 64 bitowa)
Windows 7[®]
(SP1 wersja 32 i 64 bitowa)
Windows XP[®] (tylko wersja 32
bitowa z dodatkiem SP3)
Windows[®] Server 2012,
2012R2, 2008R2 (SP1),
Windows Server 2016

Macintosh
TWAIN 1.9 & ICA macOS
10.10.x, 10.11.x, 10.12.x

Linux
SANE

Oprogramowanie² dla Windows[®]

iPS dla PC
iPS - Prosty w użyciu program
do skanowania firmy Brother
oferujący zaawansowane
funkcje przetwarzania obrazu

Nuance[®] PaperPort 14 SE
Program do zarządzania
dokumentami i ich
udostępniania

**NewSoft[®] Presto![®]
BizCard OCR**
Rozwiązanie do
zarządzania wizytówkami

Zdalna konfiguracja
Umożliwia konfigurację skanera
za pomocą komputera

Oprogramowanie² dla macOS[®]

iPS dla macOS
iPS - Prosty w użyciu program
do skanowania firmy Brother
oferujący zaawansowane
funkcje przetwarzania obrazu

**NewSoft[®] Presto![®]
PageManager[®]**
Program do zarządzania
dokumentami i ich
udostępniania

**NewSoft[®] Presto![®]
BizCard OCR**
Rozwiązanie do zarządzania
wizytówkami

Zdalna konfiguracja
Umożliwia konfigurację skanera
za pomocą komputera

Specyfikacje nośników

Wejście / wyjście papieru
Do 50 arkuszy⁴

**Rozmiar papieru
(wiele arkuszy)⁵**
Szerokość 51 – 215,9 mm,
Długość 51 – 355,6 mm

**Skanowanie długich
dokumentów⁸**
Szerokość 51 – 215,9 mm,
Długość 5000 mm

Gramatura papieru
50 g/m² - 209 g/m²

Grubość karty plastikowej
Karta wytłaczana do 1,32 mm

Aplikacje mobilne Brother

iPrint&Scan
Możliwość skanowania
bezpośrednio do urządzenia
mobilnego z systemem
operacyjnym Android, iOS,
Windows[®] mobile

1 Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania

2 Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

3 Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu

4 Pojemność różni się w zależności od gramatury papieru

5 Dokumenty większe niż A4, ale nie przekraczające formatu A3 można skanować (jednostronnie) przy użyciu arkusza prowadzącego

6 Tylko Windows[®]

7 Tylko Windows[®] i Mac[®]

8 Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4.

Podczas skanowania w trybie TWAIN z rozdzielczością 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 5,000 mm

9 W środowisku Windows server tylko sterownik skanera

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Jakość obrazu

Korekta obrazów czarno-białych i w skali szarości

Gdy obrazy są słabo widoczne w związku z nieodpowiednią gęstością kolorów, można je ściemnić lub rozjaśnić, wprowadzając odpowiednią wartość

Korekta tonu

Funkcja umożliwia dostosowanie jasności, kontrastu, współczynnika gamma

Usuwanie kolorów⁶

Funkcja umożliwia usunięcie ze skanowanego obrazu dowolnego kanału kolorów: czerwonego, niebieskiego lub zielonego

Podkreślenie krawędzi⁶

Zwiększ ostrość i gęstość tekstu, aby uczynić go bardziej czytelnym

Redukcja szumu

Możliwość usunięcia śladów i kleksów w celu uzyskania ostrego i wyrazistego obrazu

Usuwanie linii prostych⁶

Możliwość usunięcia ze strony pionowych i/lub poziomych linii o określonej długości

Kompresja⁶

Stosowana w celu zmniejszenia rozmiaru zeskanowanego pliku, dzięki czemu na nośniku można zapisać większą ilość obrazów

Usuwanie śladów dziurkacza⁶

Możliwość uzyskania czystych brzegów strony dzięki usunięciu z zeskanowanego obrazu śladów po dziurkaczu

Korekta znaków⁶

Zwiększ ostrość i gęstość tekstu, aby uczynić go bardziej czytelnym

Inwersja kolorów⁶

Możliwość odwrócenia kolorów w skanowanych obrazach, biały staje się czarny, czarny staje się białym

Korygowanie dokumentów

Automatyczne prostowanie

Funkcja umożliwia prostowanie obrazów, które zostały zeskanowane pod lekkim kątem

Wykrywanie końca strony⁶

Funkcja umożliwia wykrycie końca strony i automatyczne dostosowanie rozmiaru strony, gdy długość dokumentu jest krótsza niż ustawienie wybrane w opcji Rozmiar dokumentu

Automatyczne obracanie obrazu⁶

Dokumenty można podawać w dowolnym kierunku. Funkcja automatycznie zmieni kierunek dokumentu w oparciu o orientację tekstu.

Przetwarzanie tła⁶

Czyszczenie i usuwanie z zeskanowanego obrazu niepożądanych kolorów, śladów zagięć, cieni

Wypełnienie krawędzi⁶

Możliwość określenia obszaru oraz koloru obramowania obrazu

Automatyczne wykrywanie koloru

Ustaw poziom wykrywania, aby wstępnie posortować pakiet dokumentów na kolorowe i czarno-białe

Pomijanie pustych stron

Ustaw czułość wykrywania pustych stron w dokumentach w celu ich ignorowania podczas skanowania

Ustawienia marginesów

Funkcja umożliwia określenie wielkości marginesu na krawędzi skanowanego obrazu

Kontrola pobierania dokumentów

Skanowanie po jednej stronie

Skaner pobiera z podajnika jednocześnie tylko jedną stronę nawet jeśli do podajnika załadowano większą ilość dokumentów

Skanowanie ciągłe³

Kontynuowanie skanowania przy użyciu tych samych ustawień po umieszczeniu w automatycznym podajniku dokumentów kolejnych stron

Tryb karty plastikowej

Umożliwia skanowanie kart plastikowych, takich jak prawo jazdy czy karty ubezpieczenia

Skanowanie 1 na 2⁶

Ponowne dzielenie zeskanowanej strony na dwa pliki zawierające po jednym obrazie

Skanowanie 2 na 1⁶

Zapisywanie dokumentów dwustronnych w plikach jednostronicowych

Automatyczne uruchamianie skanowania

Funkcja pozwala zmniejszyć czas potrzebny do wykonania określonej powtarzalnej operacji skanowania

Ochrona dokumentów przed uszkodzeniem

Funkcja pozwala zmniejszyć ryzyko uszkodzenia dokumentów papierowych podczas skanowania

1 Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania

2 Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

3 Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu

4 Pojemność różni się w zależności od gramatury papieru

5 Dokumenty większe niż A4, ale nie przekraczające formatu A3 można skanować (jednostronnie) przy użyciu arkusza prowadzącego

6 Tylko Windows®

7 Tylko Windows® i Mac®

8 Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4.

Podczas skanowania w trybie TWAIN z rozdzielczością 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 5,000 mm

9 W środowisku Windows server tylko sterownik skanera

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Zawartość opakowania
Urządzenie ADS, odłączany ADF, przewód zasilający, zasilacz sieciowy, Podręcznik szybkiej obsługi, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, kabel USB NIE znajduje się w zestawie, Gwarancja

Zestaw rolek
Rolka separatora x 1, Rolka pobierania x 2, Rolka hamująca x 1
Cykl wymiany - 100,000 arkuszy Nr kat. - PRK-A3001

Arkusze prowadzący (2 szt.)
Cykl wymiany - 500 razy Nr kat. - CS-A3301

Wymiary i waga

Z opakowaniem
(szer. x gł. x wys.)
393 x 245 x 286 mm 4,1 kg

Bez opakowania
(szer. x gł. x wys.)
z zamocowanym podajnikiem
299 x 206 x 178 mm 2,7 kg

Bez opakowania
(szer. x gł. x wys.)
z odłączonym podajnikiem
299 x 145 x 141 mm

Obciążenie

Maksymalne miesięczne¹
Do 60 000 arkuszy

Ekologia

Zasilanie
AC: 100 - 240V 50/60Hz
DC: 24V, 1A

Pobór mocy
(Urządzenie wyłączone)
0,1W

Tryb oszczędzania energii
Skaner zużywa mniej energii, gdy nie pracuje

Pobór mocy
(Podczas skanowania)
23W

Poziom ciśnienia akustycznego
Podczas skanowania - 49dB
W trybie gotowości - niesłyszalne

Energy Star
Tak

Pobór mocy
(W trybie gotowości)
6,6W

Poziom mocy akustycznej
Podczas skanowania - 62dB
W trybie gotowości - niesłyszalne

Pobór mocy
(W trybie uśpienia)
1W

1 Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania

2 Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

3 Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu

4 Pojemność różni się w zależności od gramatury papieru

5 Dokumenty większe niż A4, ale nie przekraczające formatu A3 można skanować (jednostronnie) przy użyciu arkusza prowadzącego

6 Tylko Windows®

7 Tylko Windows® i Mac®

8 Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4.

Podczas skanowania w trybie TWAIN z rozdzielczością 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 5,000 mm

9 W środowisku Windows server tylko sterownik skanera

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Narzędzia do zarządzania urządzeniem przez sieć

Wbudowany serwer internetowy

Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie do zarządzania skanerem za pomocą przeglądarki internetowej

BRAdmin Light ^{2,6}

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN oraz WAN

Książka adresowa

Adresy

300 pozycji do zapisania adresów e-mail

Grupy

Możliwość zapisania do 20 grup odbiorców do wysyłania seryjnego

Sieć i bezpieczeństwo

Interfejs sieci przewodowej

Wbudowany interfejs Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Interfejs sieci bezprzewodowej

TCP/IP (IPv4) IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury)

Wi-Fi Direct™

Skanowanie bezprzewodowe z pominięciem punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (tryb automatyczny i ręczny)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4)

IPv4

ARP, RARP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, klient SMTP, klient FTP, klient CIFS, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, ICMP, Web Services (Skanowanie), klient SNT

Bezpieczeństwo sieci przewodowej

SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), SNMP v3, TLS (SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Filtr IP

Możliwość określenia użytkowników, którzy mogą lub nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć

Secure Function Lock 3.0

Pozwala ograniczyć dostęp do urządzenia poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników w sieci. Ograniczenia można skonfigurować w oparciu o loginy użytkowników na komputerze

Blokada ustawień

Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem innych osób



Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać odpowiedzialnie i z szacunkiem, wprowadzając w społeczeństwie pozytywne zmiany, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

brother
at your side