

MAXIFY GX1040

WYDAJNOŚĆ KLASY BIUROWEJ W DOMU

Ta niewielka drukarka 3 w 1 zapewnia pracownikom domowym i hybrydowym wydajność i jakość klasy biurowej.



- **Wydajność klasy biurowej w domu**
Drukuj dokumenty biznesowe z dużą szybkością (15 obr./min w trybie monochromatycznym i 10 obr./min w trybie kolorowym¹) lub skanuj bezpośrednio do folderów sieciowych i poczty e-mail, aby pracować bez przerw i zakłóceń.
- **Do użytku w każdej sytuacji**
Konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp i pełną obsługę z przodu sprawia, że drukarka wszędzie się zmieści i można ją ustawić przy ścianie. Łatwa obsługa dzięki odchylanemu ekranowi LCD o przekątnej 2,7 cala, kontrolce stanu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.
- **Nieprzerwane drukowanie, skanowanie i kopiowanie**
Przednia kasetka na 250 arkuszy umożliwia automatyczne drukowanie dwustronne bez potrzeby dokładania papieru. Wymieniana przez użytkownika kasetka konserwacyjna pozwala drukować bez niespodzianek.
- **Niedrogie butelki z atramentem**
Ekonomiczne butelki do uzupełniania atramentu umożliwiają drukowanie wysokonakładowe po przystępnej cenie. Można wydrukować nawet 3000 arkuszy z jednej butelki z czarnym atramentem i nawet 3000 arkuszy z pełnego zestawu atramentów².
- **Trwałe wydruki o jakości biznesowej**
Wydruki o jakości biznesowej z doskonałą czytelnością i odpornością na blaknięcie, zalanie wodą, markery i transfer, które można uzyskiwać szybko i w dużych nakładach.
- **Prostota i bezpieczeństwo**
Proste i łatwe w obsłudze ustawienia zabezpieczeń, które można łatwo dostosować do własnego środowiska, zapewniają bezpieczeństwo najważniejszych danych.



Replaceable ink maintenance cartridge



Integrated Ink Tanks



Fast Printing



High Page Yield



6.7 cm / 2.7" Touch



Connectivity

GAMA PRODUKTÓW



MAXIFY GX1040



MAXIFY GX2040



MAXIFY GX3040

MAXIFY GX1040

MAXIFY GX2040

MAXIFY GX3040

MAXIFY GX4040

Canon

Live for the story_

¹ Szybkość drukowania dokumentu A4 na zwykłym papierze jest mierzona w oparciu o średnią ESAT testu kategorii biurowej zgodnie z normą ISO/IEC 24734.

² Wydajność druku jest wartością szacowaną na podstawie niezależnej metody testowej firmy Canon, w ramach której jest stosowana karta ISO/IEC 24712 i symulacja ciągłego drukowania z wymianą zbiorników z atramentem po wstępnej konfiguracji urządzenia.

DANE TECHNICZNE

MAXIFY GX1040

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Funkcje

Wi-Fi, Ethernet, drukowanie, kopiowanie, skanowanie, obsługa chmury

DANE TECHNICZNE DRUKARKI

Rozdzielczość drukowania

Maks. 600 × 1200 dpi^[1]

Marginesy wydruków (min.)

Góra: 5 mm, dół: 5 mm, prawy: 5 mm, lewy: 5 mm

Technologia druku

2 głowice drukujące
Drukarka z uzupełnianymi zbiornikami z atramentem
około 15,0 obr./min^[2]

Szybkość drukowania

w trybie monochromatycznym

około 10,0 obr./min^[2]

Szybkość drukowania

w kolorze

Czas wydruku pierwszej

strony (przybliżony)

Tryb monochromatyczny: 9 s (tryb gotowości/jednostronny)^[2]
Tryb kolorowy: 11 s (tryb gotowości/jednostronny)^[2]
A4, Letter – papier zwykły (tylko kasetą)

Drukowanie dwustronne

MATERIAŁY

EKSPLOATACYJNE I WYDAJNOŚĆ ATRAMENTU

Standardowe butelki z atramentem

GI-45 BK
GI-45 C
GI-45 M
GI-45 Y

Kaseta konserwacyjna

MC-G05 (wymiany dokonuje użytkownik)

Wydajność butelki (papier zwykły)

Drukowanie kolorowych dokumentów A4^[2]
Czarne: 3000 stron (tryb ekonomiczny: 4500 stron)^[4]
Kolorowy: 3000 stron (tryb ekonomiczny: 4500 stron)^[4]

OBSŁUGA PAPIERU

Rodzaje papieru

Papier zwykły (64–105 g/m²)
Papier Canon Red Label Superior (WOP111)
Papier Canon Oce Office Colour Paper (SAT213)
Papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Papier Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Papier Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)
Papier Matte Photo Paper (MP-101)
Naprasowanki do jasnych tkanin (LF-101)

Maksymalna ilość papieru

Kaseta: maks. 250 arkuszy (papier zwykły)

Formaty papieru

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Executive, koperta nr 10, koperta DL, koperta C5, koperta Monarch, 4 × 6 cali, 5 × 7 cali, 7 × 10 cali, 8 × 10 cali

Gramatura papieru

Rozmiar niestandardowy (szerokość od 89,0 do 216,0 mm, długość od 127,0 do 355,6 mm)
Zwykły papier: 64–105 g/m² lub obsługiwany oryginalny papier firmy Canon
Papier firmy Canon: maks. gramatura – około 265 g/m² (błyszczący papier fotograficzny Plus II PP-201)

DANE TECHNICZNE SKANERA

Typ skanera

Kolorowy skaner płaski (płyta) z czujnikiem CIS

Rozdzielczość skanera (optyczna)

1200×2400 dpi^[3]

Szybkość skanowania liniowego

Tryb kolorowy: 3,5 ms/linia (300 dpi)^[3]
Odcienie szarości: 1,5 ms/linia (300 dpi)^[3]

Głębina skanowania (wejście/wyjście)

Kolory: RGB, każdy 16 bitów / 8 bitów
Odcienie szarości: 16 bitów / 8 bitów

Maksymalny rozmiar dokumentu

Płyta: A4/Letter (216 × 297 mm)

DANE TECHNICZNE KOPIARKI

Szybkość kopiowania

sFCOT (kolorowy): 17 s^[7]
sESAT (kolorowy): 9,1 obr./min^[7]

Jakość kopii

3 pozycje (wysoka, standardowa, ekonomiczna)

Regulacja intensywności

9 pozycji, automatyczna intensywność (kopiowanie z automatyczną ekspozycją)

Kopiowanie wielokrotne

Maks. 99 kopii

Funkcje kopiowania

Kopiowanie dokumentów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki (tylko szyba skanera)
Kopiowanie dowodów tożsamości
25–400%
Dopasowanie do strony
A5 na A4, B5 na A4, A4 na A5 oraz A4 na B5

INFORMACJE OGÓLNE

Wyświetlacz

Ekran LCD (dotykowy, kolorowy) o przekątnej 2,7" / 6,7 cm

Języki wyświetlacza

33 języki do wyboru: japoński, angielski (mm i cale), francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, niderlandzki, duński, norweski, szwedzki, fiński, grecki, polski, czeski, rosyjski, węgierski, słoweński, turecki, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański, indonezyjski, słowacki, estoński, lotewski, litewski, ukraiński, rumuński, bułgarski, chorwacki, tajski, wietnamski

Standardowy interfejs

USB Hi-Speed (port B)
Ethernet: 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[8]
Zabezpieczenia Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*
* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Pasma częstotliwości bezprzewodowej sieci LAN: 2,4 GHz
Obsługa wersji SMB: SMB 3.0.0, SMB 3.0.2 i SMB 3.1.1
Obsługa wersji TLS: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Aplikacje mobilne (iOS® / ANDROID™)

Aplikacja Canon PRINT^[9]
Aplikacja Easy-PhotoPrint Editor^[10]
Aplikacja Creative Park^[20]

Funkcje drukarki

Oprogramowanie Easy-PhotoPrint Editor^[10]
Cloud Link^[10]
Wtyczka Canon Print Service (Android)^[11]
Apple AirPrint^[12]
Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe^[13]
Mopria (Android)^[14]
PosterArtist Web
Easy Layout Editor

Obsługa inteligentnego asystenta i automatyzacji

Amazon Alexa^[15]
Google Assistant^[16]

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1
Działanie można zagwarantować tylko w przypadku komputerów z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 7 lub nowszym.
Tylko sterownik i narzędzie IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Środowisko ekranu: XGA 1024 × 768 lub wyższa

Mac: od macOS 10.15.7 do macOS 11, macOS 12, macOS 13+

Chrome OS

Mobilne systemy operacyjne: iOS®, iPadOS, Android™^[16]
Windows: co najmniej 1,5 GB

Uwaga: do pakietowej instalacji oprogramowania. Wymagana ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

Sterownik drukarki (do pobrania)
IJ Printer Assistant Tool (do pobrania)
Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)

Minimalne wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie

DANE FIZYCZNE

Masa

około 7,0 kg

Wymiary (szer. × dl. × wys.)

W przybliżeniu 374 × 380 × 186

Przy wsuniętych podajnikach:

Wymiary (szer. × dl. × wys.)

W przybliżeniu 374 × 510 × 187

Przy wysuniętych podajnikach:

Poziom hałas

około 46,5 dB(A)^[17]

Temperatura pracy

5–35°C

Wilgotność

10–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Źródło zasilania

Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz

Cykl pracy

do 27 000 stron

Live for the story_

DANE TECHNICZNE

MAXIFY GX1040

Pobór mocy

Wytł.: około 0,1 W
Tryb gotowości (połączenie z komputerem przez USB):
około 0,8 W
Tryb gotowości (podłączone wszystkie porty): około
1,4 W
Czas przejścia w tryb gotowości: 5 min i 1 s
Kopiowanie: około 21 W^[19]

* Nie można zmienić czasu oczekiwania na przejście w tryb gotowości (rozporządzenie Lot26).
0,14 kWh^[19]

Standardowe zużycie energii elektrycznej

Przypisy:

- ^[19] Kropelki atramentu mogą być nanoszone w minimalnych odstępach 1/600 cala.
- ^[20] Szybkość drukowania dokumentów A4 na papierze zwykłym jest mierzona na podstawie średniej ESAT testu kategorii biurowej zgodnie z normą ISO/IEC 24734.
- ^[21] Wydajność druku jest wartością szacowaną na podstawie niezależnej metody testowej firmy Canon, w ramach której jest stosowana karta ISO/IEC 24712 i symulacja ciągłego drukowania z wymianą zbiorników z atramentem po wstępnej konfiguracji urządzenia.
- ^[22] Tryb ekonomiczny zmniejsza zużycie atramentu poprzez obniżenie gęstości, co umożliwia wydrukowanie o 50% większej liczby stron niż w standardowym trybie drukowania.
- ^[23] Rozdzielczość optyczna jest miarą maksymalnej sprężonej rozdzielczości próbkowania na podstawie standardu ISO 14473.
- ^[24] Największa szybkość w przypadku złącza Hi-Speed USB w komputerze PC z systemem Windows. Nie obejmuje czasu przesyłania do komputera.
- ^[25] Szybkość kopiowania to średnia wyników testów sFCOT i sESAT według normy ISO/IEC 29183. Szybkość kopiowania zależy od złożoności dokumentu, trybu kopiowania, stopnia pokrycia strony, typu użytego papieru itp. Czas rozgrzewania nie jest brany pod uwagę.
- ^[26] Drukowanie bezprzewodowe wymaga sprawnej sieci bezprzewodowej z obsługą 802.11b/g/n/a lub ac, działającej w paśmie 2,4 GHz. Skuteczność pracy bezprzewodowej może się różnić w zależności od terenu i odległości pomiędzy drukarką a klientami sieci bezprzewodowej.
- ^[27] Wymaga połączenia z Internetem i aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY, dostępnej bezpłatnie w sklepie App Store i w witrynie Google Play. Zgodność z urządzeniami iPad, iPhone 3GS lub nowszymi oraz urządzeniami iPod touch trzeciej generacji lub nowszymi z systemem iOS 7.0 lub nowszym oraz urządzeniami przenośnymi z systemem Android 2.3.3 lub nowszym. Urządzenie musi być podłączone do tej samej sprawnej sieci z funkcją łączności bezprzewodowej 802.11 b/g/n/a, co drukarka. Wymaga zgodnego konta w serwisach społecznościowych i podlega warunkom korzystania z kont w tych serwisach. Mogą wystąpić pewne wyjątki.
- ^[28] Oprogramowanie Easy-PhotoPrint Editor wymaga połączenia z Internetem i jest zgodne z następującymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 10 (64-/32-bitowy), Microsoft Windows 8.1 (64-/32-bitowy), Microsoft Windows 7 SP1 (64-/32-bitowy), macOS High Sierra w wersji 10.13, macOS Sierra w wersji 10.12, Mac OS X El Capitan w wersji 10.11 i Mac OS X El Capitan w wersji 10.10.5. Minimalne wymagania dla systemów Windows i macOS/Mac OS X to: 2 GB pamięci RAM i monitor o rozdzielczości 1024 × 768. Aplikacja mobilna Easy-PhotoPrint Editor wymaga połączenia z Internetem i aplikacji Easy-PhotoPrint Editor w wersji 1.1.0, dostępnej bezpłatnie w sklepie App Store i w witrynie Google Play. Zgodność z urządzeniami iPad Air2 (drugiej generacji), iPad Mini 4 i iPhone 6s lub nowszymi z systemem iOS 10 lub nowszym oraz urządzeniami przenośnymi z systemem Android 5.x lub nowszym. Mogą wystąpić pewne wyjątki. Obsługiwane są następujące formaty plików: JPEG, PNG, HEIF (urządzenia z systemem iOS 11 i Mac OS w wersji 10.13 lub nowszej), dane zapisu oprogramowania DLP, dane eksportu oprogramowania Poster Artist, dane eksportu oprogramowania EasyPhoto+, dane eksportu oprogramowania Easy-PhotoPrint Editor.
- ^[29] Canon Print Service to wtyczka do drukowania dla inteligentnych urządzeń z systemem Android, która umożliwia drukowanie z urządzeń z systemem Android w wersji 4.4–5.0 na wielu drukarkach firmy Canon za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Wtyczka nie działa jako samodzielna aplikacja. Dostępna bezpłatnie w Google Play.
- ^[30] Funkcja AirPrint wymaga zgodnego urządzenia iPad, iPhone lub iPod Touch z systemem iOS w wersji 7.0 lub nowszej oraz drukarki z funkcją AirPrint podłączonej do tej samej sieci co urządzenie z systemem iOS. Drukarka podłączona do portu USB komputera Mac, PC, stacji bazowej AirPort lub Time Capsule nie jest obsługiwana.
- ^[31] Wymaga urządzenia inteligentnego z zainstalowaną aplikacją Canon PRINT Inkjet/SELPHY i podłączonej do żądanej aktywnej sieci bezprzewodowej w celu przeprowadzenia konfiguracji bezkablowej.
- ^[32] Wymaga urządzenia przenośnego z systemem Android w wersji 4.4 lub nowszej, ze wstępnie załadowaną usługą drukowania Mopria i zgodną drukarką PIXMA w tej samej sieci bezprzewodowej. Usługa Mopria jest również dostępna na urządzeniach przenośnych z systemem Android 4.4 i można ją pobrać z witryny Google Play.
- ^[33] Wymaga połączonego aktywnego konta inteligentnego asystenta i włączonej aplikacji, aktywnego połączenia urządzenia inteligentnego i drukarki z uprawnieniem do korzystania z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center oraz wymaganych czynności, umiejętności lub apletów dostępnych/włączonych w zgodnej drukarce. Poleczeń głosowych nie można wyświetlać jako tekstu na inteligentnych urządzeniach Amazon z ekranami. Obsługiwane są tylko języki angielski, francuski i niemiecki.

^[19a] Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w tych systemach operacyjnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej.

^[19b] Papier zwykły (A4, cz.-b.). Poziom hałas mierzony na podstawie normy ISO7779.

^[19c] Kopiowanie: w przypadku kopiowania wzorca ISO/JIS-SCID N2 (wydrukowanego na drukarce atramentowej) na zwykłym papierze formatu A4 przy ustawieniach domyślnych.

^[19d] Wartość standardowego zużycia energii elektrycznej (TEC) została obliczona przy założeniu, że urządzenie jest stale przelączone pomiędzy trybami pracy, uśpienia i wyłączenia przez 5 dni, a następnie znajduje się w trybie uśpienia lub wyłączenia przez pozostałe 2 dni tygodnia. Wartość TEC tego produktu została obliczona przez firmę Canon za pomocą procedury pomiarowej TEC określonej w ramach międzynarodowego programu ENERGY STAR.

^[19e] Wymaga połączenia z Internetem oraz aplikacji Creative Park, którą można bezpłatnie pobrać ze sklepów App Store i Google Play. Zgodność z systemem operacyjnym iOS 12.0 i nowszym / Android OS 5.0 i nowszym. Użytkownik musi mieć konto Canon ID i drukarkę atramentową Canon, aby korzystać z tej aplikacji.

Standardowe oświadczenia

- Wszystkie dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- Szybkość drukowania zależy od konfiguracji systemu, interfejsu, oprogramowania, złożoności dokumentu, trybu drukowania, pokrycia strony, typu używanego papieru itp.
- Wydajność atramentu zależy od tekstu/zdjęć na wydruku, użytego oprogramowania, trybu drukowania i rodzaju papieru. Informacje dotyczące wydajności można znaleźć na stronie www.canon-europe.com/ink/yield.
- Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.
- Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.pl
Polish edition
Canon Europa NV 2023

WYDAJNOŚĆ KLASY BIUROWEJ W DOMU

MAXIFY GX1040

Ta niewielka drukarka 3 w 1 zapewnia pracownikom domowym i hybrydowym wydajność i jakość klasy biurowej.

Data rozpoczęcia sprzedaży: październik 2023 r.



INFORMACJE O PRODUKCIE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN	Sugerowana cena detaliczna
MAXIFY GX1040	6169C007AA	4549292219623	<Wpisz RRP>

KODY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN	Sugerowana cena detaliczna
Rozmiar standardowy			
GI-45BK	6288C001AA	4549292222364	<Wpisz RRP>
GI-45C	6285C001AA	4549292222333	<Wpisz RRP>
GI-45M	6286C001AA	4549292222340	<Wpisz RRP>
GI-45Y	6287C001AA	4549292222357	<Wpisz RRP>
Kaseta konserwacyjna			
MC-G05	6176C001AA	4549292220339	<Wpisz RRP>

WYMIARY / INFORMACJE LOGISTYCZNE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Opis pakietu	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa brutto (kg)	Masa netto (kg)
MAXIFY GX1040	6169C007AA	Sztuka	1	543,5	469,0	278,0	11,8	7,0
		Paleta (górna)	16	1095	946	1116,5	189,9	112,0
		Paleta (dolna)	16	1095	946	1116,5	189,9	112,0

Zawartość opakowania

- MAXIFY GX1040
- 4 butelki z atramentem o wysokiej wydajności (1 czarna i 1 C/M/Y)
- Przewód zasilający
- Instrukcje obsługi i inne dokumenty

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Live for the story_