



Skaner płaski HP Scanjet Pro 2500 f1

Idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw wymagających wszechstronnego skanowania z dostępem do wszystkich funkcji, w celu realizacji szybkich zadań.



Większa wydajność pracy dzięki szybkemu i wszechstronnemu skanowaniu

- Skanuj nawet 40 obrazów/min¹ z funkcją skanowania dwustronnego i automatycznym podajnikiem dokumentów na 50 arkuszy.
- Skanowanie stron o rozmiarach maks. 21,6 cm x 309,9 cm (8,5 x 122 cali) z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów oraz skanowanie w trybie płaskim w przypadku nośników o dużych rozmiarach.
- Nie czekaj na nagrzanie urządzenia – technologia Instant-On pozwala na szybkie rozpoczęcie skanowania.²
- Więcej przestrzeni do pracy. Ten skaner HP Scanjet jest niewielki i smukły – nowoczesne wzornictwo, które doskonale nadaje się do postawienia na biurku.

Automatyzacja i uproszczenie procesów roboczych

- Uproszczenie rutynowych zadań dzięki skanowaniu za pomocą jednego przycisku – można tworzyć niestandardowe ustawienia przycisków dla często powtarzających się zadań.
- Definiuj profile skanowania często powtarzających się typów dokumentów i skanuj do różnych miejsc docelowych z wykorzystaniem oprogramowania HP Scan.
- Szybkie udostępnianie lub archiwizacja skanów bezpośrednio do popularnych miejsc docelowych w chmurze za pomocą oprogramowania HP Scan.
- Kompleksowy sterownik TWAIN firmy HP umożliwia skanowanie bezpośrednio do aplikacji, bez konieczności uruchamiania innych programów.

Obrazy o wysokiej ostrości i wydajne narzędzia do edycji

- Dokładne skanowanie tekstu z dokumentów do łatwej edycji z wykorzystaniem oprogramowania HP Scan oraz I.R.I.S. Oprogramowanie do OCR Readiris™ Pro.
- Realistyczne skany dokumentów, grafiki i zdjęć o wysokiej ostrości i rozdzielczości maks. 1200 dpi.
- Łatwa edycja i organizacja dokumentów oraz zdjęć dzięki pełnemu pakietowi oprogramowania z dużą ilością funkcji.
- Funkcje automatycznego tworzenia obrazów w dołączonym oprogramowaniu HP Scan umożliwiają poprawę jakości skanowanych obrazów i usuwanie pustych stron.

¹ Prędkości skanowania maks. 40 obrazów/min w rozdzielczości 300 dpi (w czerni, w skali szarości i w kolorze). Rzeczywista prędkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.

² W porównaniu z produktami, w których zastosowano technologię kopiowania z wykorzystaniem tradycyjnej grzałki i lampy fluorescencyjnej z zimną katodą (CCFL).



Skaner płaski HP Scanjet Pro 2500 f1

DANE TECHNICZNE

Technologia skanowania	CMOS CIS
Typ skanera	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Skanowanie kolorowe: Tak
Szybkość skanowania	Do 20 str./min lub 40 obrazów/min (w czerni, w skali szarości i w kolorze, 300 dpi)
rozdzielczość skanowania	Sprzęt: Maks. 600 x 600 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik dokumentów); Maks. 1200 x 1200 dpi (w kolorze i w czerni, skaner płaski) Optyczny: Maks. 600 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik dokumentów); Maks. 1200 dpi (w kolorze i w czerni, skaner płaski)
Format pliku skanowania	Tekst i obrazy: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (plik tekstowy), RTF oraz PDF z możliwością przeszukiwania
Tryby skanowania	Funkcja skanowania z przedniego panelu: Opcje Save as PDF (Zapisz do pliku PDF), Save as JPEG (Zapisz do pliku JPEG), Email as PDF (Wyślij pocztą elektroniczną w pliku PDF) oraz Send to Cloud (Wyślij do chmury); Aplikacja HP Scan dla systemu operacyjnego Windows, aplikacja HP Easy Scan/ICA dla systemu operacyjnego Mac OS oraz aplikacje innych producentów wykorzystujące interfejs TWAIN
Źródło światła (skanowanie)	LED
Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi)	75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 i 1200
Poziomy skali szarości/Kodowanie koloru	256; Głębia bitowa: 24-bitowa
Cykl pracy (dobowy)	Maks. 1500 stron (automatyczny podajnik dokumentów)
Wykrywanie sklejonych stron	Nie
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów	Standardowo, 50 arkuszy
Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów	Tak
Format nośnika (automatyczny podajnik papieru)	A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Gramatura nośnika (automatyczny podajnik papieru)	od 60 do 105 g/m ²
Zewnętrzne porty we-wy	Port Hi-Speed USB 2.0
Standardowe podłączenia	Port Hi-Speed USB 2.0
Panel sterowania	5 przycisków (łącznie z przyciskiem uśpienia/wyłącznikiem); 7 diod LED (łącznie z diodami zasilania, błędów, miejsca docelowego skanowania oraz trybu skanowania jednostronnego/dwustronnego)
Zaawansowane funkcje skanowania	Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne; Skanowanie za pomocą 1 przycisku; OCR; Konfigurowalne skróty skanowania
Obsługiwane typy mediów	Papier (banerowy, do druku atramentowego, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty (pocztowe, indeksowe)
Wersja sterownika Twain	Certyfikat TWAIN. Wersja 2.1
Dołączone oprogramowanie	Sterownik skanera HP, sterownika skanowania HP WIA, sterownika skanowania HP TWAIN (z certyfikatem), oprogramowanie HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Event Handler (funkcja przycisku), HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (Software Development Kit), LPDF (plik z łączem do pobrania oprogramowania), brak oprogramowania dla systemów Mac na płycie CD
Zgodne systemy operacyjne	Windows 10, 8/8.1, 7; Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10 (Yosemite)
Minimalne wymagania systemowe	PC: System Windows 7 lub nowsza wersja, procesor 2 GHz, 2 GB pamięci RAM, 170 MB wolnego miejsca na dysku twardym (instalacja samych sterowników), port USB 2.0, monitor 1024 x 768 SVGA; Mac: Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10 (Yosemite), 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z Internetem

Środowisko pracy	Zakres temperatur pracy: Od 10 do 35°C Zakres temperatur w czasie pracy: Od -40 do 60°C Zalecany zakres temperatur pracy: Od 10 do 35°C Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: Wilgotność względna od 15 do 80% (bez kondensacji) Zakres wilgotności po wyłączeniu: Wilgotność względna od 0 do 90% (bez kondensacji)
Zasilanie	Zużycie energii: 4,73 W (tryb gotowości), 1,68 W (tryb uśpienia), 0,13 W (urządzenie wyłączone automatycznie), 0,14 W (urządzenie wyłączone ręcznie) Zasilanie: Napięcie wejściowe: Od 90 do 264 V pr. zm., 50/60 Hz
ENERGY STAR	Tak
informacja o zgodności z przepisami/bezpieczeństwo	IEC 60950-1:2005 +A1 oraz wszystkie stosowne poprawki; CSA/UL 60950-1, wyd. 2 (2007); PN-EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; Bezpieczeństwo EAC; Oznaczenie CE (Unia Europejska); PVO (Kenia); TER (Kuwejt); SON (Nigeria); SASO (Arabia Saudyjska); NRCS (RPA); Certyfikat bezpieczeństwa (Ukraina)
Zgodność elektromagnetyczna	Emisje: klasa B; CISPR 22:2008 (międzynarodowy); Dyrektywa Unii Europejskiej dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, PN-EN 55022:2010 (oznaczenie CE); Certyfikat dot. kompatybilności elektromagnetycznej EAC; Certyfikat dot. kompatybilności elektromagnetycznej (Ukraina); PN-EN 61000-3-2:2014 (harmoniczne); PN-EN 61000-3-3:2013 (migotanie); Odporność wg CISPR 24:2010, PN-EN 55024:2010
Wymiary	451 x 351 x 122 mm; w opakowaniu: 548 x 194 x 465 mm
waga produktu	4,3 kg; w opakowaniu: 6,1 kg
Zawartość opakowania	L2747A: Skaner płaski HP Scanjet Pro 2500 f1; Mechanizm skanera płaskiego HP Scanjet Pro 2500 f1; Instrukcja instalacji; Płyta CD z oprogramowaniem HP do skanowania i sterownikami; Płyta CD z bonusowym zestawem oprogramowania HP; Obstuga ulotek; Podkładki; Przewód USB; Zasilacz; Przewody zasilania
akcesoria	L2748A HP ScanJet Pro 2500 f1 Roller Replacement Kit
Gwarancja	Roczna, ograniczona gwarancja na sprzęt, pomoc techniczna przez telefon i Internet w zestawie. Gwarancja może się różnić w zależności od kraju, zgodnie z wymogami prawa. Informacje na temat najwyższej jakości usług HP oraz opcji pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support .
Opcje usług i pomocy technicznej	U8TG7E Serwis HP w następnym dniu roboczym z wymianą sprzętu Scanjet Pro 2500 przez 3 lata U8TG9E Serwis HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji z wymianą sprzętu Scanjet Pro 2500 przez 3 lata U8TH2PE serwis pogwarancyjny HP w następnym dniu roboczym z wymianą sprzętu Scanjet Pro 2500 przez 1 rok U8TH3PE serwis pogwarancyjny HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji z wymianą sprzętu Scanjet Pro 2500 przez 1 rok

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: <http://www.hp.com>

Skaner płaski HP Scanjet Pro 2500 f1 L2747A

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA Syczeń 2016 4AA6-0967PLE