



Skaner HP Scanjet Professional 3000 s2 z podajnikiem papieru

Doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich firm, które wymagają łatwej i szybkiej konwersji dokumentów papierowych do wersji cyfrowych. Ten niewielki i inteligentny skaner zapewnia czyste i wyraźne wyniki skanowania i obsługę przez różne platformy, dzięki czemu procesy biznesowe są bardziej wydajne.



Łatwe przechowywanie i udostępnianie zeskanowanych plików, które następnie można zapisać w chmurze lub wysłać do systemu SharePoint®.¹

- Nie zgub się pod stosami papieru. Konwersja dokumentów do wersji cyfrowej umożliwia ich łatwe przechowywanie, udostępnianie, wyszukiwanie i edycję.
- Automatycznie skanuj dokumenty z obu stron dokumentów i zapisuj je w chmurze lub wysyłaj do systemu SharePoint®.¹
- Skanowanie arkuszy papieru o różnej grubości i rozmiarze. Zapomnij o blokadzie papieru dzięki ultradźwiękowemu wykrywaniu pobrania dwóch arkuszy. po prostu naciśnij Skanuj i po wszystkim.
- Aplikacja Nuance OmniPage² zamienia zeskanowane dokumenty w edytowalne pliki, a inne aplikacje umożliwiają konwersję wizytówek na cyfrową bazę danych.³

Aplikacja HP Easy Scan zapewnia oszczędność czasu, pominięcie czynności ręcznych oraz umożliwia tworzenie skrótów wymagających tylko jednego kliknięcia.

- Ogranicz czas wymagany na konwersję dokumentów do wersji cyfrowej i skup się na prowadzeniu działalności.
- Funkcje skanowania automatycznego, przycinania i wykrywania kolorów zapewniają doskonałe rezultaty skanowania.
- Intuicyjne skróty i aplikacja HP Easy Scan zapewniają większą wydajność pracy. Twórz pliki PDF za pomocą jednego przycisku i łatwo nawiązuj połączenie z istniejącymi platformami skanowania.
- Bezproblemowe dodawanie zadań skanowania dużych ilości dokumentów do istniejących procesów dzięki sterownikom HP TWAIN, ISIS, WIA, Linux i Mac.

Zapomnij o pominiętych stronach w zeskanowanych plikach. Ultradźwiękowy system podawania HP EveryPage zapewnia podawanie i automatyczne ustawienie zawsze jednego arkusza papieru.

- Zapomnij o pominiętych stronach. Skaner HP Scanjet Pro 3000 s2 z podajnikiem papieru automatycznie pobiera arkusze i dostosowuje ich ułożenie.
- Szybkie skanowanie plików i czyste, wyraźne wyniki skanowania za każdym razem. Ten skaner ciężko na siebie pracuje.
- Skaner HP Scanjet Pro 3000 s2 z podajnikiem papieru zmieści się nawet do najbardziej zabieganego biura bez względu na to, gdzie go postawisz.
- Skanowanie z prędkością do 600 dpi oraz pełna niezawodność – nawet do 1000 stron dziennie.

Szybkie rozpoczęcie i kontynuacja pracy. Technologia Instant-on umożliwia szybkie rozpoczęcie skanowania z trybu oszczędności energii.⁴

- Zmniejsz zużycie papieru i tuszu, skanując, przechowując i udostępniając dokumenty w wersji cyfrowej. Zapomnij o bałaganie.
- Zarządzaj kosztami dzięki skanerowi z certyfikatem ENERGY STAR®. Mniejsze zużycie energii bez zwalniania tempa pracy oraz szybkie rozpoczęcie skanowania z trybu niskiego poboru energii.
- Ogranicz szkodliwy wpływ na środowisko dzięki skanerowi, który spełnia wszystkie wymagania RoHS, nie zawiera rtęci ani innych materiałów niebezpiecznych.
- Roczna ograniczona gwarancja z szybkim wsparciem HP przez telefon lub Internet zapewnia komfort pracy użytkownika.

¹ Wymaga połączenia skanera z Internetem za pośrednictwem komputera oraz aplikacji HP Easy Scan (w zestawie), a także zainstalowania sterownika.

² Obsługuje tylko systemy Windows®.

³ Do korzystania z usług wymagana jest rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Szczegóły: www.hpconnected.com.

⁴ W porównaniu z produktami, w których zastosowano technologię kopiowania z wykorzystaniem tradycyjnej grzałki i lampy fluorescencyjnej z zimną katodą (CCFL).





Skaner HP Scanjet Professional 3000 s2 z podajnikiem papieru

DANE TECHNICZNE

Technologia skanowania	Czujnik CIS (Contact Image Sensor)
Typ skanera	Podawanie arkuszy; Skanowanie w kolorze: Tak
Szybkość skanowania	Do 20 str./min i 40 obrazów/min (300 dpi w kolorze, odcieniach szarości, czerni). Rzeczywista prędkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.
Rozdzielczość skanowania	Urządzenie: Do 600 x 600 dpi Optyczny: Do 600 dpi
Format pliku skanowania	PDF z możliwością wyszukiwania, PDF wyłącznie obraz, PDF/A, JPEG, TIF jednej strony, TIF wielostronicowy, DOCX, RTF, TXT, BMP
Tryby skanowania	Przycisk Skanuj na panelu przednim, WIA, TWAIN, aplikacja do skanowania
Źródło światła (skanowanie)	Dioda LED
Ustawienia rozdzielczości wyjścia wej (dpi)	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Poziomy skali szarości/Kodowanie koloru	256; Głębia bitowa: 48-bit (wewn.), 24-bit (zewn.)
Cykl pracy (doba wy)	Do 1000 stron dziennie
Wykrywanie sklejonych stron	Tak, ultrasoniczne
Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów	Tak
Format nośnika (automatyczny podajnik papieru)	A4; A5; niestandardowe (pokwitowania i wizytówki)
Gramatura nośnika (automatyczny podajnik papieru)	od 49 do 120 g/m ²
Standardowe podłączenia	1 port Hi-Speed USB 2.0
Panel sterowania	3 przyciski (Skanuj, Wł./Wyt., Anuluj)
Zaawansowane funkcje skanowania	Skanowanie dwustronne; Ultradźwiękowe wykrywanie pobrania więcej niż jednego arkusza; automatyczne wykrywanie kolorów, rozmiaru papieru, przycinanie, prostowanie, obracanie, eliminacja pustych stron; udoskonalony podajnik
Nośniki	Papier (zwykły, do drukarek atramentowych), koperty, etykiety, pokwitowania, karty (wizytówki, plastikowe identyfikatory)
Wersja sterownika Twain	Wersja 2.1
Dotychczasowe oprogramowanie	HP TWAIN, WIA i sterowniki EMC ISIS, HP Easy Scan, I.R.I.S. Reader Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort
Zgodne systemy operacyjne	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8
Minimalne wymagania systemowe	PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: Procesor 2 GHz, 2 GB RAM, USB 2.0, 177 MB dostępnego miejsca na dysku na sterowniki TWAIN i ISIS, monitor SVGA 1024 x 768; Windows XP Service Pack 3: Procesor 1,6 GHz, 1 GB RAM, USB 2.0, 177 MB dostępnego miejsca na dysku na sterowniki TWAIN i ISIS, monitor SVGA 1024 x 768;; Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion lub OS X Mountain Lion

Środowisko pracy	Zakres temperatur pracy: Od 10 do 35°C Zakres temperatur w czasie pracy: Od -40 do 60°C Zalecany zakres temperatur pracy: Od 10 do 35°C Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: 15-80% Zakres wilgotności po wyłączeniu: 15-80%
Zasilanie	Pobór mocy: 11,6 W (urządzenie aktywne), 5,9 W (tryb gotowości), 1,7 W (tryb uśpienia), 0,4 W (urządzenie wyłączone) Zasilanie: Napięcie zasilania (wejściowe): 100-240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
ENERGY STAR	Tak
Zgodność z przepisami/bezpieczeństwo	IEC 60950-1:2005 +A1 oraz wszystkie stosowne poprawki; CSA/UL 60950-1, wyd. z (2007); PN-EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Certyfikat bezpieczeństwa (Białoruś); Oznaczenie CE (Unia Europejska); PVO (Kenia); TER (Kuwejt); SON (Nigeria); SASO (Arabia Saudyjska); NRCS (RPA); Certyfikat bezpieczeństwa (Ukraina)
Certyfikaty	Klasa B emisji; CISPR 22:2008 (międzynarodowy); Dyrektywa Unii Europejskiej dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, PN-EN 55022:2010 (oznaczenie CE); Certyfikat dot. kompatybilności elektromagnetycznej (Białoruś); GOST (Rosja); Certyfikat dot. kompatybilności elektromagnetycznej (Ukraina); EN 61000-3-2:2006 (harmonizacja); EN 61000-3-3:2008 (migotanie); Immunity CIPSR 24:2010, PN-EN 50024:1998+A1 +A2
Wymiary	285 x 161 x 164 mm; W opakowaniu: 380 x 216 x 285 mm
Waga produktu	2,3 kg; W opakowaniu: 4 kg
Zawartość opakowania	L2737A: Skaner HP Scanjet Pro 3000 s2 z podajnikiem papieru; 1 x kabel USB; Dokumentacja i o programowanie skanera na płycie CD; Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna; Przewód zasilający.
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja z serwisem w miejscu instalacji. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.
Akcesoria	C9943B Pakiet ściereczek do czyszczenia automatycznego podajnika dokumentów HP L2724A Zestaw rolek wymiennych automatycznego podajnika dokumentów do urządzenia HP Scanjet Professional 3000
Opcje usług i pomocy technicznej	UH260E HP Care Pack, wymiana w następnym dniu roboczym, 3 lata (oprócz Turcji, Europejskich Rynków Wschodzących i Rosji) UJ998E HP Care Pack, standardowy cykl realizacji, 3 lata (tylko Europejskie Rynki Wschodzące i Rosja) UH254E HP Care Pack, serwis w punkcie usługowym HP, 3 lata (tylko Turcja)

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: <http://www.hp.com>

Skaner HP Scanjet Professional 3000 s2 z podajnikiem papieru L2737A

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedynie gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie znaki firmowe i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Publikacja na region EMEA Kwiecień 2013 4AA4-5714PLE