



Brother - ADS-3600W (ADS3600WYJ1)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

AKCESORIA

Brother - arkusz prowadzący (CS-A3001)	akcesoria	273.61 zł
Brother - zestaw rolek (PRK-A2001)	akcesoria	420.00 zł

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy, 9.3cm
poziom hałasu	max 63.9 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (podwójny)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	do 50 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.2
inne cechy	Skanowanie do: email serwer, plik, obraz, udział sieciowy, OCR, SharePoint, USB Host, FTP, SFTP,
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	tak

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 413 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 51 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 51 mm max 297 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy wizytówki karty plastikowe (tłoczone do 1,4 mm)
obsługiwane formaty nośników	A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 SuperSpeed) Wireless

Ethernet
NFC

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	382 mm
głębokość opakowania	254 mm
wysokość opakowania	330 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.55 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.3 kg
szerokość produktu	306 mm
głębokość produktu	258 mm
wysokość produktu	250 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) sieciowe AC (100-120V)
zużycie energii	średnio 30 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows Vista, Windows XP Professional (tylko wersja 32 bitowa), Windows XP Home, Windows Server 2012, 2012R2 i 2008R2, Windows Server 2008 (wersja 3
Mac OS	Mac OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x i nowszy)

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner ADS-3600W, zasilacz, przewód USB 3.0, płyta z oprogramowaniem, karta gwarancyjna.
software	Windows: Brother Control Centre 4, Nuance PaperPort 14 SE, ABBYY PDF Transformer , Remote Set-up, BRAdmin Professional Mac: Brother Control Centre 2, Remote Set-up

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
--------------------------------------	--