



Brother - HL-2130

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2010 (black)	tonery	166.75 zł
Brother - bęben DR-2200 (black)	bębny	335.09 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TN-2010 (black) LAM	tonery	56.42 zł
Lambda - toner zamiennik TN-2010XL (black) LAM	tonery	56.43 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-2200 (black) LAM	bębny	72.42 zł
Printé - toner zamiennik TN-2010 (black) PRI	tonery	80.26 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-2200 (black) BP	bębny	219.41 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2220 (black) BP	tonery	230.39 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2010, TN-2220 (black) BP OH! GREEN	tonery	258.30 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	200 MHz
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 7 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 69.9 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier ekologiczny
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 □ISO□ A5 A6 B6 Executive

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 8 kg
szerokość produktu	368 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	183 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000
Mac OS	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6x
UNIX	Linux

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--