



Brother - HL-5030

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - bęben DR-7000 (black)

bębny

802.73 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	133 MHz
wydajność zasobnika startowego	do 3300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	4 MB
poziom hałasu	max 50 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 161 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 69.8 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty papier Bond naklejki

obsługiwane formaty nośników	letter A4 executive legal B5 A6 B6 A5
------------------------------	--

Języki i Emulacje

emulacja	GDI
----------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.5 kg
szerokość produktu	382 mm
głębokość produktu	383 mm
wysokość produktu	252 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 460 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Mac OS	MacOS 8.6-9.2, OS X 10.1/10.2

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Brother HL-5030 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Inne

panel sterowania	3 kolorowe diody LED sygnalizujące stan przyciski GO i CANCEL JOB
------------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
-------------------------------	--