



## Xerox - Phaser 5550DN (5550DN)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01294 (black)	tonery	813.09 zł
Xerox - bęben 113R00670 (black)	bębny	2 090.70 zł

### AKCESORIA

Xerox - drukowanie mobilne z chmury, roczna licencja na 900 wydruków (320S00699)	akcesoria	238.30 zł
----------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 35000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 35000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 37 sekund (z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 215 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 215 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak (Układacz na 3000 arkuszy z górną tacą na 500 arkuszy)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 297 mm

<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>98</b> mm max <b>432</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b> <b>etykiety</b> <b>folie</b> <b>karton</b> <b>pocztówki</b> <b>kartki indeksowe</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B4 (JIS)</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>B6 (JIS)</b> <b>Executive</b> <b>karty pocztowe</b> <b>Legal</b> <b>Statement</b> <b>Tabloid</b> <b>Folio</b> <b>Letter</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PostScript 3</b> <b>PDF</b> (bezpośrednie drukowanie do formatu PDF (z opcją dysku twardego))
<b>emulacja</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>Czcionki 139 PostScript</b> <b>Czcionki 83 PCL</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0)</b> <b>Ethernet (10/100/100)</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>nie</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	<b>833</b> mm
<b>głębokość opakowania</b>	<b>833</b> mm
<b>wysokość opakowania</b>	<b>1138</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>41</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>41</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>640</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>525</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>498</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> % max <b>85</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>5</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>900</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, Windows 10
<b>Mac OS</b>	Mac OS X 10.3 lub nowszy
<b>UNIX</b>	Linux Red Hat, Fedora Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris 9/10, IBM AIX 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up
<b>Inne</b>	Novell Netware 5.x/6,5 (tylko NDPS)

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	Drukarka Phaser 5550DN, Kasetka z tonerem (wydajność do 35 000 stron), Bęben (wydajność do 60 000 stron), Zestaw uniwersalny – World kit (zawiera dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kartę rejestracyjną, książeczkę gwarancyjną), Przewód zasilający
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	24 miesiące - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------