

# Brother - PJ-673

Drukarki - mobilne  
wycofany



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| Brother - papier termiczny PAC411 (black on white) A4 | taśmy | 47.32 zł |
|---|-------|----------|

## AKCESORIA

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| Brother - akumulator litowo-jonowy (PA-BT-600LI) | akcesoria | 1 405.56 zł |
| Brother - bateria Ni-MH (PABT500)                | akcesoria | 220.23 zł   |
| Brother - podajnik papieru z rolki (PARH600)     | akcesoria | 277.99 zł   |
| Brother - zasilacz samochodowy (PACD600CG)       | akcesoria | 130.69 zł   |
| Brother - zasilacz samochodowy (PACD600WR)       | akcesoria | 121.95 zł   |
| Brother - zasilacz sieciowy (PAAD600AEU)         | akcesoria | 272.99 zł   |

## Parametry podstawowe

|   |  |
|---|--|
| miejsce użytkowania                       | firma  |
| przeznaczenie do druku                    | tylko mono - tekst i grafika                                     |
| rodzaj urządzenia                         | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku                             |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 43.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)<br>42.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)    | 43.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)<br>42.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku                         | termiczna  |
| format                                    | A4   |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer     | nie  |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci       | nie  |
| obsługa Bluetooth                         | nie  |
| miesięczne obciążenie                     | do 600 stron   |

## Parametry Druku

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| rozdzielczość druku mono | 300x300 dpi       |
| szybkość drukowania mono | do 6 stron A4/min |

## Parametry Faksu

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|---------------------------------------|-----|

## Parametry Skanera

|                      |     |
|----------------------|-----|
| możliwość skanowania | nie |
|----------------------|-----|

## Obsługa Nośników

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| obsługiwane rodzaje nośników | papier termiczny |
| obsługiwane formaty nośników | A4               |

## Komunikacja

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | nie   |
| wireless - druk przez WiFi            | tak   |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (Ver.2.0 (full speed) type A do mini type B (drukarka)) |

wireless (802.11b/g)

## Wymiary i Waga

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>szerokość opakowania</b>  | 255 mm       |
| <b>głębokość opakowania</b>  | 55 mm        |
| <b>wysokość opakowania</b>   | 40 mm        |
| <b>waga produktu (netto)</b> | ok. 0.478 kg |
| <b>szerokość produktu</b>    | 255 mm       |
| <b>głębokość produktu</b>    | 55 mm        |
| <b>wysokość produktu</b>     | 40 mm        |

## Zasilanie

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>rodzaj zasilania</b> | <b>bateryjne</b> (bateria litowo-jonowa 11.1V, wydajność: do 300 stron - w standardzie)<br><b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b> (opcja)<br><b>zasilacz samochodowy</b> (opcja) |
|-------------------------|--|

## Wymagania Systemowe

---

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Windows</b> | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP                 |
| <b>Mac OS</b>  | iOS   |
| <b>UNIX</b>    | Deb, RPM, Android V2.2 i nowszy                                 |
| <b>inne</b>    | Windows Mobile 5.0, 6.X Classic, 6.X Professional, 6.X Standard |

## Zawartość Opakowania

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>hardware</b> | PJ-673Z1, płyta z oprogramowaniem CD-ROM, arkusz czyszczący głowicę, kabel USB, podręcznik szybkiej obsługi |
|-----------------|---|

## Gwarancja

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>rozszerzona gwarancja Brother</b> | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie |
|--------------------------------------|--|